

## GENERATORI A BENZINA GASOLINE GENERATORS

### GENERATORI DI CORRENTE PORTATILI PORTABLE POWER GENERATORS



Maniglia e ruote per agevole spostamento  
Facile avviamento  
Pannello di controllo con display digitale

Wheel kit and carry handle making it portable and easy to move  
Easy starting  
Control panel with digital display

**RP2500-SE / RP3500-SE**  
**RP4000-SE / RP5000-SE**  
**RP6000-SE / RP8000-SE**  
Monofase  
Avviamento a strappo

**RP2500-SE / RP3500-SE**  
**RP4000-SE / RP5000-SE**  
**RP6000-SE / RP8000-SE**  
Single phase  
Recoil start system

**RP9000-SE / RP10000-SE**  
Trifase  
Avviamento manuale ed elettrico

**RP9000-SE / RP10000-SE**  
Three-phase  
Recoil/Electrical start system

**RP9000EP-SE / RP10000EP-SE**  
Monotrifase  
Avviamento manuale ed elettrico  
Equal power

**RP9000EP-SE / RP10000EP-SE**  
Single three-phase  
Recoil/Electrical start system  
Equal power output



RP4000-SE



RP10000EP-SE

| ART.   |              | RP2500-SE           | RP3500-SE           | RP4000-SE           | RP5000-SE           | RP6000-SE                |
|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| <b>DATI TECNICI</b>                                  |              |                     |                     |                     |                     |                          |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                |              |                     |                     |                     |                     |                          |
| Potenza massima<br>Max. power                        | kW           | 2,2                 | 3                   | 3,8                 | 4,5                 | 5,5                      |
| Potenza nominale<br>Rated power                      | kW           | 2                   | 2,8                 | 3,3                 | 4,2                 | 5                        |
| Tensione CA<br>AC Voltage                            | V            | 230                 | 230                 | 230                 | 230                 | 230                      |
| Equal Power  |              | —                   | —                   | —                   | —                   | —                        |
| Frequenza CA<br>AC Frequency                         | Hz           | 50                  | 50                  | 50                  | 50                  | 50                       |
| Tempo di funzionamento al 50%<br>Runtime at 50% load | h            | 17                  | 14,5                | 13                  | 13                  | 13                       |
| Capacità serbatoio<br>Fuel tank capacity             | l            | 15                  | 15                  | 15                  | 25                  | 25                       |
| Avvio<br>Starting method                             |              | manuale<br>manual   | manuale<br>manual   | manuale<br>manual   | manuale<br>manual   | manuale<br>manual        |
| Cilindrata motore<br>Engine displacement             | cc           | 208                 | 208                 | 223                 | 389                 | 389                      |
| Combustibile<br>Fuel type                            |              | benzina<br>gasoline | benzina<br>gasoline | benzina<br>gasoline | benzina<br>gasoline | benzina<br>gasoline      |
| Uscite<br>Plugs                                      |              | 2x16A/230V          | 2x16A/230V          | 2x16A/230V          | 2x16A/230V          | 1x16A/230V<br>1x32A/230V |
| Rumorosità<br>Sound pressure level                   | 7 m<br>(dBA) | 95                  | 95                  | 95                  | 97                  | 97                       |
| Regolatore di tensione<br>Voltage regulation         |              | AVR                 | AVR                 | AVR                 | AVR                 | AVR                      |
| Peso netto<br>Net weight                             | kg           | 42                  | 53                  | 62                  | 85                  | 90                       |
| Dimensioni<br>Dimensions                             | mm           | 595x460x500         | 595x460x500         | 595x460x527         | 700x526x580         | 700x526x580              |

| ART.   |              | RP8000-SE           | RP9000EP-SE                          | RP9000-SE                            | RP10000EP-SE                         | RP10000-SE                           |
|--|--------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DATI TECNICI</b>                                  |              |                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| <b>TECHNICAL DATA</b>                                |              |                     |                                      |                                      |                                      |                                      |
| Potenza massima<br>Max. power                        | kW           | 7                   | 7,5                                  | 7,5                                  | 8                                    | 8                                    |
| Potenza nominale<br>Rated power                      | kW           | 6,5                 | 7                                    | 7                                    | 7,5                                  | 7,5                                  |
| Tensione CA<br>AC Voltage                            | V            | 230                 | 230/400                              | 400                                  | 230/400                              | 400                                  |
| Equal Power  |              | —                   | •                                    | —                                    | •                                    | —                                    |
| Frequenza CA<br>AC Frequency                         | Hz           | 50                  | 50                                   | 50                                   | 50                                   | 50                                   |
| Tempo di funzionamento al 50%<br>Runtime at 50% load | h            | 11,5                | 10,5                                 | 10,5                                 | 9                                    | 9                                    |
| Capacità serbatoio<br>Fuel tank capacity             | l            | 25                  | 25                                   | 25                                   | 25                                   | 25                                   |
| Avvio<br>Starting method                             |              | manuale<br>manual   | manuale/elettrico<br>manual/electric | manuale/elettrico<br>manual/electric | manuale/elettrico<br>manual/electric | manuale/elettrico<br>manual/electric |
| Cilindrata motore<br>Engine displacement             | cc           | 420                 | 459                                  | 459                                  | 459                                  | 459                                  |
| Combustibile<br>Fuel type                            |              | benzina<br>gasoline | benzina<br>gasoline                  | benzina<br>gasoline                  | benzina<br>gasoline                  | benzina<br>gasoline                  |
| Uscite<br>Plugs                                      |              | 2x16A/230V          | 1x16A/230V<br>1x16A/400V             | 2x16A/400V                           | 1x16A/230V<br>1x16A/400V             | 2x16A/400V                           |
| Rumorosità<br>Sound pressure level                   | 7 m<br>(dBA) | 97                  | 97                                   | 97                                   | 97                                   | 97                                   |
| Regolatore di tensione<br>Voltage regulation         |              | AVR                 | AVR                                  | AVR                                  | AVR                                  | AVR                                  |
| Peso netto<br>Net weight                             | kg           | 95                  | 99                                   | 99                                   | 102                                  | 102                                  |
| Dimensioni<br>Dimensions                             | mm           | 700x526x580         | 700x526x580                          | 700x526x580                          | 700x526x580                          | 700x526x580                          |