



STARTZILLA 3024 12-24V



Panoramica

STARTZILLA 3024 12-24V

cod. 829522

Avviatore e tester elettronico multifunzione, con batterie al Litio LiPo per l'avviamento a 12-24V di auto, furgoni, piccole imbarcazioni, camion, etc.

Compatto e leggero, garantisce l'avviamento dei veicoli anche a temperature polari (-20°C) grazie alla funzione Ice Start ed autoregola il funzionamento sulla base della temperatura esterna riscontrata (Temperature Control).

Startzilla esegue test di controllo sulla batteria: test tensione ai morsetti, capacità di avviamento (CCA) e verifica funzionamento alternatore del veicolo.

Funziona come power bank: con una uscita USB (5V/2.1A) per i dispositivi elettronici (tablet, smartphone, MP3, macchine fotografiche, etc) e una uscita con tensione programmabile a 12,16,19V per l'alimentazione di laptop ed altri dispositivi.

Dotato di luci led ad alta intensità con varie modalità di funzionamento: bianche per illuminazione fissa e rosse per segnalazione allarme.

Protezioni contro: inversione polarità, corto circuito, sovratensione (tensione batteria incompatibile), sottotensione (tensione di cut-off), sovracorrente, surriscaldamento, sottotemperatura, contatti accidentali.

Completo di cavi di avviamento e alimentatore di rete.



1 PH 100V-240V



TRATTORE



VAN



AUTO



FURGONE



MARCATURA CE



BARCA



ESCAVATORE



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici



STARTZILLA 3024 12-24V

 CODE	CODICE 829522	 CORRENTE DI AVVIAMENTO MASSIMA	3000 A	 DIMENSIONI	28 x 10 x 18 cm
 TENSIONE RETE	100 - 240 V	 TENSIONE DI USCITA (USB)	5 V	 PESO	3,26 kg
 capacità	null 30000 mAh	 CORRENTE DI USCITA (USB)	2,1 A	 CODICE EAN	800489796196 5
 TENSIONE DI AVVIAMENTO	12 / 24 V	 TENSIONE USCITA DC	12 / 16 / 19 V	 PEZZI / PALLET	60 pz/pallet
 CORRENTE DI AVVIAMENTO	800 A	 CORRENTE DI USCITA (JACK)	3,5 A		

Accessori in dotazione

CAVI 2X016 0.30M - 124886

ARIZONA 150B PINZA DI MASSA 150A - 712369

ARIZONA 150R PINZA POSITIVO 150A - 712368